

**BTAV\_12-008.REV.0 | Frequencia Radio PCADD620, DD630, PCA640 e PCA635**

Caros Postos Autorizados,

Informamos que os produtos **PCA DD620, PCA DD630, PCA-640 E PCA-635** podem entrar nos postos com a **CONFIGURAÇÃO DE RADIO EM FREQUENCIA ALTERADA**. Ou seja, deveria estar configurados em padrão AMERICANO, mas estão configurados como padrão EUROPEU.

Favor efetuar a configuração conforme segue abaixo:

### Padrão EUROPEU:

FM	87.5-108.0MHz	50KHZ
AM	522-1620KHz	9KHZ

### Padrão AMERICANO (correto):

FM	87.5-108.0MHz	100KHz
AM	520-1720KHz	10KHz

**Solução:** Entrar no modo AV IN, e pressionar a tecla “9” do controle remoto por 3 segundos e mudar o “RADIO FREQUENCY SETTING” para o padrão **AMERICANO**.

**Nota:** Verificar se realmente a configuração foi realizada, entrando novamente pelo modo AV IN e conferir se esta no padrão AMERICANO. Sempre efetuar testes. Verificar a função radio e testar varias frequências. tanto em AM como em FM.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone **0800-415300**, ou enviar e-mail para [suporte.tecnico@britania.com.br](mailto:suporte.tecnico@britania.com.br).

*Elaborado pela Eng. Áudio e Vídeo e Depto. de Assistência Técnica.  
Joinville, Fevereiro de 2012.*