CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo	Nº — Série de produção

Prazo de garantia - seis meses	Nota fiscal nº
Data: ..... / ..... /	Revendedor

Nome do Cliente: .....

Endereço: .....

Bairro: ..... CEP: .....

Estado: ..... Tel.: .....

A Motoradio da Amazônia Coml. Indl. Ltda. garante este instrumento, observando-se as seguintes condições:

1º - As peças constatadas como defeituosas em uso normal, serão trocadas pelos nossos técnicos autorizados durante o tempo de garantia.

2º - A presente garantia é válida para o território brasileiro.

3º - O término da garantia se fará em caso de:

A - Decurso do prazo de 6 (seis) meses da data da compra

B - Pelo mau uso e/ou em desacordo com o manual

C - Por danos causados devido a transporte, acidentes ou acidentes naturais

D - Por apresentar sinais de violação ou regulagem por pessoas ou técnicos não autorizados

4º - Esta garantia não abrange pilhas ou baterias.

5º - A garantia só será válida mediante a apresentação deste certificado devidamente preenchido e sem rasuras.

Registro de Assistência Técnica

Data	Anotações sobre defeitos	Visto

Obs.: _____

RESUMO

Os MULTITESTER 3002 e 3006 satisfazem os requisitos do Padrão da Indústria Japonesa (JIS) C 1202 para Multitesters classe A e portanto garantem os limites JIS.

Uma vez que o 3006 é à prova de queda, ele não sofrerá danos quando derrubado acidentalmente durante o uso.

Para eliminar totalmente a possibilidade de choques elétricos, a parte externa do painel apresenta-se sem qualquer parte metálica.

A fim de proteger o circuito do aparelho contra efeitos de uso inadequado, foram inttoduzidos circuitos de proteção com fusível e proteção do medidor.

A escala redesenhada, ao contrário das então existentes, aumentou a facilidade de leitura e, consequentemente, o grau de segurança durante o uso do aparelho. As escalas de OHM e AMPÉRES foram colocadas na parte inferior do painel e as escalas de alta tensão na parte superior do mesmo.

Os Multitesters 3002 e 3006 estão equipados com medidor de núcleo magnético com suspensão de fio, o que os torna menos sensíveis a choques mecânicos (ao contrário dos multitesters mais antigos), e também não são afetados por campos magnéticos externos.

9 - REFERENTE À EXPRESSÃO "DROPPROOF" (3006)


Algumas vezes os Multitesters são derrubados durante o uso ou transporte, danificando-se o medidor e o Multitester torna-se inútil, mas no caso destes Multitesters um mecanismo especial de absorção de choques (mecânicos) e uma caixa de policarbonato à prova de choques (mecânicos) asseguram-lhes a característica "à prova de quedas".

10 - ACESSÓRIO OPCIONAL

Ponta de teste para alta tensão - 9013.

Esta é uma ponta de prova para alta tensão, com capacidade de 25KV DC, projetada para campos dielétricos intensos e importantes propriedades isoladoras para torná-la segura e facilitar os testes em equipamento com alta tensão, tais como tubos de TV (BRAUN), etc.

- Teste de tensão: 0~25KV DC (resistência interna: 1000MΩ)
- Precisão: ± 5% do valor avaliado (quando usado com o Multitester 3002 - 3006)
- Como usar: Com o Multitester na faixa de 0,05mA DC.



Partes principais do 3002 - 3006

Deno-minação	Itens	
R1	Resistor de carvão	SN14K 2E 79,6KΩF
R2	"	SN14K 2E 36 1KΩF
R3	"	SN14K 2E 1,8MΩF
R4	"	RK ½ P2.26MΩF
R5	Resistor de película metálica	½ 4.48MΩF
R6	"	½ 15MΩF
R7	"	½ 4,02MΩF
R8	Resistor de carvão	SN14K 2E 79,6KΩF
R9	"	SN14K 2E 150KΩF
R10	"	SN14K 2E 44,8KΩF
R11	"	SN14K 2H 9,95ΩF
R12	Resistor de fio	½L 0,98ΩF
R13	Resistor de carvão	SN14K 2H 100ΩF
R14	"	SN14K 2E 1,04KΩF
R15	"	SN14K 2E 14,7KΩF
R16	"	SN14K 2E 4,99KΩF
R17	"	SN14K 2E 3,92KΩF
R18	"	SN14K 2E 24KΩF
R19	Resistor variável (volume)	20KΩ/B
C1	Capacitor a óleo	0,1μF 400WV
C2	Capacitor de filme	0,1μF 50 WV Proteção do medidor
C1 4	Diodo de silício	1S-1588
F	Fusível de vidro	0,5A Circuito de Proteção
B	Pilha lapiseira 1,5V	