



De : ORIGINAL							Para : NOVO			
HPS - 2074B	TAT 2012A	500KpF	12KpF	43uH	A48KRD89X24	SAMSUNG	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	28uH
HPS - 2077	TAT 2012A	500KpF	12KpF	88uH	A48EAK01X084	PHILIPS	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	50uH
HPS - 2077C	TAT 2012A	500KpF	12KpF	88uH	A48EAK01X084	PHILIPS	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	50uH
HPS - 2076B	TAT 2012A	500KpF	12KpF	43uH	A48KRD89X24	SAMSUNG	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	28uH
HPS - 2076C	TAT 2012A	500KpF	12KpF	88uH	A48EAK01X084	PHILIPS	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	50uH
HPS - 2076D	TAT 2012A	500KpF	12KpF	88uH	A48EAK01X084	PHILIPS	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	50uH
HPS - 2088ST	TAT 2012A	500KpF	12KpF	88uH	A48EAK01X084	PHILIPS	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	50uH
HPS- 2088STB	TAT 2012A	500KpF	12KpF	43uH	A48KRD89X24	SAMSUNG	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	28uH
CB - 2005	TAT 2012A	500KpF	12KpF	88uH	A48EAK01X084	PHILIPS	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	50uH
DB - 2005	TAT 2012A	500KpF	12KpF	88uH	A48EAK01X084	PHILIPS	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	50uH
DB - 2005B	TAT 2012A	500KpF	12KpF	43uH	A48KRD89X24	SAMSUNG	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	28uH
BLK - 4420	TAT 2012A	500KpF	12KpF	43uH	A48KRD89X24	SAMSUNG	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	28uH
TV20 BLKE	TAT 2012A	500KpF	12KpF	88uH	A48EAK01X084	PHILIPS	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	50uH
MC - 2013	TAT 2012A	500KpF	12KpF	88uH	A48EAK01X084	PHILIPS	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	50uH
MT - 20B	TAT 2012A	500KpF	12KpF	88uH	A48EAK01X084	PHILIPS	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	50uH
JC20	TAT 2012A	390KpF	12KpF	43uH	A48KRD89X24	SAMSUNG	BSC 25-0274E	500KpF	13KpF	28uH

➤ A tabela a Seguir indica os códigos dos componentes.

Componentes			
Posição	Descrição	Código	Código CCE
T402	Fly Back	BSC 25-0274E	355 219 300
C416	Capacitor	500KpF	265 504 552
C418	Capacitor	13KpF	265 133 953
L402	Indutor	50uH	319 952 600
L402	Indutor	28uH	319 953 100

ATENÇÃO

Em casos onde o Indutor NÃO for alterado, de acordo com a tabela, o cinescópio poderá ser danificado ou ainda a imagem aparecer com péssima qualidade.

A função do **INDUTOR L402** é o ajuste da tensão de alimentação do Filamento do cinescópio, portanto a **SUA TROCA É IMPRESCINDIVEL**.

IMPORTANTE

Para lançamento das peças na OS deve-se utilizar o código de modificação (101).

Sem mais,
Atenciosamente.
Rede de Serviços
DECAT – CCE